

## DA710

*Komfort-Telefon mit Freisprechen  
Anruferanzeige (CLIP)  
Telefonbuch und Direktwahl-tasten*



**Anschluß:** a/b (analog)  
**Einsatz:** Hauptanschluß / TK-Anlagen

### Farben

- o schwarz
- o weiß

### Leistungsmerkmale

- o Freisprechen
- o Telefonbuch für 100 Einträge mit VIP-Kennzeichnung (Melodie)
- o 8 Direktwahl-Tasten doppelt belegbar für 16 Nummern oder Netzdienste
- o Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
- o Klappbares Grafik-Display, dreizeilig (70 x 20 mm) mit einstellbarem Kontrast;
- o Anzeige von
  - Datum / Uhrzeit, Kalenderwoche
  - Rufnummer / Name / VIP / Gesprächsdauer
- o Menüführung in 4 Sprachen einstellbar (D, GB, F, I)
- o Anruferanzeige (CLIP) mit Rufnummer oder Name
- o Anrufliste der letzten 50 Anrufe
- o Optische Rufanzeige über blinkende Freisprech-Taste
- o Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig / aus) und 16 Melodien
- o VIP-Signalsierung mit eigener Melodie und „VIP“-Anzeige
- o Telefon-Sperrfunktion mit PIN-Eingabe
- o Direktruf (Baby-Ruf)  
Wahl einer Nummer durch drücken einer beliebigen Taste
- o Regelbare Hörer-/Headset-Lautstärke (3-stufig) und Freisprechlautstärke (7-stufig)
- o Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie
- o Rufnummernsperre für 3 Vorwahl-Nr. (z.B. 0900; 0190...)
- o Hörgerätekompatibel
- o Headset-Anschluß (RJ9-Stecker)
- o Stromversorgung über Telefonleitung
- o Wandmontage-fähig
- o Unterstützung von Netz-Diensten per Menü:  
z.B. Anklopfen, Anrufweitschaltung, Rückruf,...

### Bei Betrieb an Telefonanlagen

- o Wahlverfahren MFV/IWV, einstellbar
- o Rückfragetaste  
Flash-Zeiten einstellbar; 90, 120, 270,375, 600 ms
- o Amtskennzahlen programmierbar (3 AKZ möglich, ein- oder zweistellig)

### Technische Daten

- o Abmessung:  
221 x 202 x 62 mm (B x T x H) incl. Hörer
- o Gewicht: ca. 560 g
- o Anschluss-Schnur: 2 m (TAE)

### Hinweise:

Das Telefon wird über die Telefonleitung mit Strom versorgt. Sollte die Versorgung unterbrochen worden sein (z. B. durch Abschalten der Telefonanlage über Nacht), ist die Erst-Inbetriebnahme zu wiederholen (Hörer für 5 Sec abheben und wieder auflegen)  
Telefonbucheinträge und Kurzwahlziele bleiben unbegrenzt gesichert.  
Das Gerät ist für den Betrieb am einfachen Telefonanschluss (Hauptanschluss oder Telefonanlage) vorgesehen.  
Der Betrieb als zweites Telefon an einem Mehrfachanschluss ist nicht möglich. z. B. Automatische Wechselschalter-Anschlussdose (AWADo) oder Automatischer Mehrfachschalter (AMS).

# Gigaset