

# Gigaset C530 IP

## Clevere Kommunikation: Online-Telefon für Internet (VoIP) und Festnetz

- › Für bis zu 6 SIP-Accounts und 1 Festnetz-Anschluss
- › Erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile
- › Für bis zu 3 gleichzeitige Gespräche
- › Zugriff auf E-Mail, Online-Telefonbücher, soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, etc.)
- › Mit kostenloser App: „Contacts Push“, um Smartphone-Kontakte ins Mobilteil zu übertragen



### Audio-Qualität

- o High-Definition-Sound-Performance (HDSP) für brillante Akustik bei VoIP-Gesprächen)
- o Komfort-Freisprechen in brillanter HSP-Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher
- o 2 Soundprofile zur Auswahl: hoher / tiefer Frequenzbereich
- o Einstellbare Hörer- und Freisprechlautstärke (5 Stufen)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/ Aus-Funktion über \*-Taste
- o Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

### ECO DECT

- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalt- netzteile

### Internet- (VoIP) und Festnetz-Telefonie

- o Multiline für bis zu:
  - 6 Mobilteile
  - 6 SIP-Nummern (auch unterschiedlicher Anbieter)
  - 1 Festnetz-Anschluss (analog)
 Individuelle Leitungszuordnung je Mobilteil (für gehende und ankommende Gespräche)
- o Einfache Installation und Provider-Registrierung per SIP-Provider-Auswahlliste (kein PC erforderlich)
- o Vorbereitet für Auto-Provisioning\*\*\*
- o Erweiterte Einstellungen über Web-Konfigurations- software
- o Firmware-Update direkt über Mobilteil (kein PC erforderlich)
- o Betrieb an Routern mit automatischer Zuweisung der IP-Adresse (DHCP)
- o Quality of Service\*\*\*: ToS, Diffserv, DSCP
- o Unterstützte VoIP-Komfort-Funktionen: Konferenz, Halten / Makeln, Anrufweiterleitung
- o Automatischer Notbetrieb über Festnetz, bei gestörter VoIP-Verbindung

### Gigaset.net

- o Weltweite kostenlose Internet-Telefonie via Gigaset.net mit anderen Gigaset DECT-IP-Telefonen

### Online-Telefonbuch

- o Zugriff auf Online-Telefon- und -Branchenbücher, z. B. KlickTel
- o Rückwärtssuche über die Telefonnummer und Anzeige von Name, Adresse, etc.\*\*\*

### E-Mail

- o Direkter Zugang zu POP3 / POP3S Accounts ohne PC
- o E-Mail-Anzeige am Mobilteil mit: Absender, Zeit & Datum, Betreff (bis zu 560 Zeichen)
- o Bei neuem E-Mail-Eingang blinkt die Nachrichtentaste

### Applikationen

- o Infodienste als interaktive Applikationen: z. B. Wetter, Facebook, eBay, Twitter, Wikipedia, Online-Telefonbuch, etc.
- o Diverse Applikationen auch Screensaver einstellbar: z. B. Wetter, RSS-Feeds, eBay-, Facebook- oder Twitter-Beobachter, Horoskop, etc.
- o Initiieren von Anrufen direkt über Service-Seiten („Click-to-Call“)

### Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 200 Einträge: Name, 3 Telefon-Nummern, E-Mail, Termin, VIP-Ruf (Melodie)
- o Bis zu 30 Wahlregeln einstellbar:
  - automatische Leitungsbelegung per IP oder Festnetz und Rufnummer-Zuordnung
  - manuelle Leitungsbelegung
  - SIP URI-Wahl
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Programmierbare Kurzwahl-tasten (Tasten 2 – 9)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF),
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer

### Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP) und blinkende Hörer-Taste
- o Individuelle Farbe und Klingelmelodie bei VIP-Ruf
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- o Klingeltöne im Mobilteil einstellbar:
  - 30 Melodien
  - 5 Lautstärke-stufen + AUS + Crescendo
- o Klingelmelodien für externe Anrufe (je Rufnummer) und interne Anrufe einstellbar

### Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Liste der letzten 30 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Zeit
- o Listen für verpasste / angenommene Anrufe (je 30) und ausgehende Rufe (60 Einträge) mit Rufnummer (CLIP/CNIP)\*\*\* und Zeit
- o SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar\*\*\*

### Weitere Funktionen

- o Kostenlose App „Contacts Push“ zum einfachen Transfer der Kontakte aus einem Smartphone ins Mobilteil Gigaset C430H
- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- o Babyphone (Babyalarm) mit Gegensprechfunktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf (Babyruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Datum und Zeit gegen Stromausfall gesichert
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen\*\*\*

### Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display: 32 x 38 mm (B x H), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel, 6 Zeilen
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund

#### Im Standby

- o Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr oder Info-Ticker, z. B. Wetter

#### Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

#### Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

### Tastatur

- o Ergonomische Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- o 5-Wege-Navigationstaste für Internruf, Adressbuch, Akustik, Menü/Mute, OK
- o Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (bernstein)
- o Beleuchtete Freisprech- / Hörer-Tasten
- o Separate Nachrichtentaste (rot) signalisiert neue Nachrichten
- o 2 „Display“-Tasten konfigurierbar für wichtige Funktionen
- o Klingelton ein / aus über \*-Taste

## SMS-Funktion

- o Senden und empfangen von SMS via Festnetz und IP (RTP)
- o Einfache Einrichtung, inkl. Registrierung
- o Versenden von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für 30 SMS
- o Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Dienste, etc.)
- o Versendung von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern/Name von SMS in das Telefonbuch

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Volle Kompatibilität auch der Mobilteile mit „touch“-Display: z. B. Gigaset S820H, Gigaset SL910H/SL930H
- o 3 gleichzeitige Extern-Gespräche (2 VoIP und 1 Festnetz) und 1 Intern-Gespräch möglich
- o Rufzuordnung je Rufnummer, an alle oder ausgewählte Mobilteile einstellbar
- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion

## Technische Daten

### Konfiguration

- o Festnetzanschluss (a/b) + 1 LAN für 3 gleichzeitige Gespräche (1 Festnetz und 2 VoIP) und bis zu 6 SIP-Accounts (providerabhängig)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

### Anschluss

a/b (analog) und IP / Ethernet (IEEE 802.3) für VoIP

### Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

### Standards

DECT, GAP, SMS, SIP, RTP, DHCP, STUN  
Codecs: G711, G722, G726, G729AB

### Mobilteil

- o Reichweite:
  - im Gebäude: bis zu 50 m
  - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 320 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: ca. 8 Std.
- o Abmessungen: 156 x 48 x 27 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 110 g (inkl. Akku)

### Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 132 x 105 x 46 mm (B x H x T)
- o Gewicht: ca. 120 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

## Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset C530 IP
- o 1 Mobilteil Gigaset C530H
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Schaltnetzteile
- o 2 Standard AAA-Akkus (NiMH)
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Ethernet-Kabel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

## Gerätefarbe

- o Mobilteil: Schwarz/Silber
- o Basis: Schwarz

\* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

\*\* Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen

\*\*\* Abhängig vom Netzbetreiber